EUROTECH 2 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver zum Empfang digitaler TV- und Radioprogramme inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049239	0000/4923	schwarz	802 g	312 g	20.70 x 3.60 x 13.30 cm	33.00 x 5.90 x 17.70 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
LNB-STEUERUNG
DiSEqC: 1.0
BILD
SD: Ja
HD: Ja
1080p: Ja
1080i: Ja
720p: Ja
576i: Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out): 1
USB: 1 (USB 2.0)
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Scart: 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): Ja
BEDIENUNG/KOMFORT
Uhr: Ja
EMPFANGSBEREIT
HD+: Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Nagravision: Ja
KUNDENSPEZIFISCHE DATEN
Otto - Keyword: Sat-Receiver
Otto - Clusterattribut: Digitalreceiver \ DVB-S
SONSTIGE FEATURES
Programmspeicher Gesamt: 4000
OSD Sprachen: 3
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: extern DC 12 V / 2A
TOP-AUSSTATTUNG
Top-Ausstattung: HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

Top-Ausstattung: Kindersicherung
Top-Ausstattung: Nagravision Entschlüsselungssystem
Top-Ausstattung: Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket
Top-Ausstattung: Energiesparendes Netzteil im Standby-Modus
Top-Ausstattung: Software-Updates via Satellit
TUNER
Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 1
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494
Empfang von: HD-TV, SD-TV
LIEFERUMFANG
EUROTECH 2 HD+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung, Batterien, Kurzinstallationsanleitung

KEYFEATURES		
HD+ Sender-Paket für 6 Monate[1]	HDTV	EPG

1) Die HD+ Karte ist für 6 Monate gratis freigeschaltet und nur für den Satellitenempfang und ausschließlich für die Nutzung in Deutschland und Luxemburg bestimmt. Die Kosten für die Verlängerung des HD+ Sender-Pakets finden Sie immer aktuell auf www.hd-plus.de.