



DIGITRADIO 100

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)
4019588049574	0000/4957	schwarz	13.00 x 10.00 x 5.00 cm	20.00 x 16.50 x 5.50 cm	196 g	520 g

ANSCHLÜSSE	Dimmbar: Ja	Frequenz: 50 Hz
Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1	Typ: LCD	Netzteil: DC 6 V / 500 mA
Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	Netzteilart: Extern
BEDIENUNG/KOMFORT	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W	UMGEBUNG
Wecktimer: Ja	Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,44 W	Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Sleeptimer: Ja	RADIO/EMPFANG	Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C
Snooze-Funktion: Ja	DAB+: 174 - 240 MHz	LEISTUNG / ENERGIEWERTE
Programmspeicher Favoriten DAB+: 12	UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz	Größe (Zoll): 2.8 Zoll
Programmspeicher Favoriten UKW: 12	Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne	LIEFERUMFANG
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	SONSTIGE FEATURES	DIGITRADIO 100, DAB/UKW-Wurfantenne, Audioverbindungskabel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Bluetooth-Version: 2.1 + EDR	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch	
AVRCP (Fernbedienung Audio/Video): Ja	STREAMING	
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja	Bluetooth Audiostreaming: Ja	
DISPLAY	STROMVERSORGUNG	
Größe (Zoll): 2.8 Zoll	Nennspannung: 230 V	

KEYFEATURES		
DAB+	Uhr	Bluetooth-Audiostreaming
UKW / RDS	Wecker / Sleeptimer	