



DIGITRADIO 51

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Farbe
4019588100084	0000/4981	436 g	650 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm	24.50 x 6.80 x 13.70 cm	anthrazit
4019588800014	0001/4981	436 g	648 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm	24.50 x 6.80 x 13.70 cm	weiß

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 2

Programmspeicher Favoriten UKW: 2

DISPLAY

Größe (Zoll): 4.5 Zoll

Dimmbar: Ja

Typ: LCD

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 1.5 W (RMS)

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,44 W

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Spanisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

Netzteilart: Extern

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LEISTUNG / ENERGIEWERTE

Größe (Zoll): 4.5 Zoll

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 51, Netzteil, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

DAB+

UKW / RDS

Uhr

Wecker / Sleeptimer